Configuració e-tona.net

1.- Es recomana configuració TCP/IP estàtica, però es pot deixar automàtica sempre que no es pari mai el router.

Inicio – Panel de control – Conexiones de Red A conexión de area local Clicar amb el botò Dret i propiedades

Conectar usando	0:	
🕎 Intel(R) PF	R0/100 VE Network Conne	Configurar
Esta conexión ut	tiliza los siguientes elemento	os:
Program	nador de paquetes QoS ador del monitor de red blo Internet (TCP/IP)	
<	Ш	>
Instalar	Desinstalar	Propiedades
Permite a su e	equipo tener acceso a los re	ecursos de una red

Doble clic a Protocolo Internet (TCP/IP)

Hauria de quedar com la foto següent o be tot automàtic

General	
Puede hacer que la configuración IP su red es compatible con este recurso. De con el administrador de la red cuál es la	e asigne automáticamente si su e lo contrario, necesita consultar a configuración IP apropiada.
🔘 Obtener una dirección IP automát	icamente
💿 Usar la siguiente dirección IP: 🗕	
Dirección IP:	192.168.1.2
Máscara de subred:	255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada:	192.168.1.1
Obtener la dirección del servidor [ONS automáticamente
💿 Usar las siguientes direcciones de	e servidor DNS:
Servidor DNS preferido:	10 . 138 . 38 . 211
Servidor DNS alternativo:	10 . 138 . 62 . 2
	Opciones avanzadas

2.- Configuració de Internet Explorer:

Obrir Internet Explorer Herramientas – Opciones de Internet. Pestanya Conexiones Botó Configuración de LAN Servidor proxy: proxy.e-tona.net porta 3128

onfigurac	tión de la red de área local (LAN)	? 🛛
Configurad	ción automática	
La configui que esto o	ración automática puede superponerse a la manual. ocurra, deshabilite la configuración automática.	Para evitar
Detecta	ar la configuración automáticamente	
Usar se	ecuencia de comandos de configuración automática	
Dirección		
Servidor pr Utilizar I aplicará virtuale	roxy un servidor proxy para su LAN. Esta configuración n á a conexiones de acceso telefónico o de redes priva es (VPN).	o se das
Dirección:	proxy.e-tona.ne Puerto: 3128 Opciones	avanzadas
No No	usar servidor proxy para direcciones locales	
	Aceptar	Cancelar

Opciones avanzadas:

	Tipo	Dirección del servidor proxy		Puerto
	HTTP:	proxy.e-tona.net	:	3128
	Seguro:	proxy.e-tona.net]:	3128
	FTP:	proxy.e-tona.net	:	3128
	Gopher:	proxy.e-tona.net	:	3128
	Socks:		7:	
cepci	ones No usar pro	oxy para las direcciones que comi	ence	en por:
	192.168.1			1.000